➡ BW [BW · BW-LA · BW-FERMAX]

Gateway BUSing® cableado - BUSing® inalámbrico

Permite la comunicación entre equipos de BUSing® cableado y equipos de BUSing® inalámbrico.



- *Pasarela de conexión entre BUSing® cableado y BUSing® inalámbrico*
- *Montaje empotrado en caja de mecanismo universal*
- *Dimensiones: 55 x 55 x 15 mm*

BUSing® BUSing®

➡ BW

Versión básica.

➡ BW-LA

Versión de largo alcance.

➡ BW-FERMAX

Versión adaptada para el montaje junto con videoportero iLoft-BUSing® de FERMAX.

Descripción

Este equipo permite la unión entre dispositivos de cable con dispositivos inalámbricos.

Estos equipos realizan la conversión bidireccional de las órdenes enviadas a los diferentes dispositivos de una instalación mixta en la que haya equipos cableados e inalámbricos.

Se dispone de hasta 13 canales de comunicación radio para evitar interferencias de unas instalaciones a otras.

En la versión BW-FERMAX, adaptada para el montaje junto con videoportero iLoft-BUSing® de FERMAX, se dispone de hasta 255 IDs o identificadores programables además de los 13 canales.

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- *Canal de comunicaciones de radio (13 canales disponibles).*
- *ID o identificador (255 IDs disponibles) en el caso de la versión BW-FERMAX.*

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Distancia máx. recomendada*
BW / **BW-FERMAX***	9 - 16 Vdc (BUS)	60 mA (BUS)	15 m**
BW-LA	9 - 16 Vdc (BUS)	60 mA (BUS)	150 m**

** para uso exclusivamente con videoportero iLoft- BUSing® de FERMAX*
*** distancia máxima recomendada hasta el equipo radio (repetidor) más cercano*

➡ BW

Instalación